



Specificaties Bright Choice LED Floodlight Zwart 10W 860lm 120D - 765 Daglicht | IP65 - Solar - Symmetrisch

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| Artikelnummer              | 252457                        |
| EAN                        | 8719157056786                 |
| Merk                       | Bright Choice                 |
| Fabrikantnaam              | SOLAR FLOODLIGHT   10W   IP65 |
| Lampdirect All-in garantie | 3 jaar                        |
| Levensduur (uur)           | 35000                         |

## Technische Informatie

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Techniek                     | LED Geïntegreerd  |
| Wattage                      | 10W               |
| Vervangt (Watt)              | 20                |
| Netspanning (Volt)           | 220-240           |
| Dimbaar                      | Niet dimbaar      |
| Kleurcode                    | 765 Daglicht Wit  |
| Lichtkleur (Kelvin)          | 6500 Daglicht Wit |
| Kleurweergave (Ra)           | 70-79             |
| Lichtkleur                   | Wit               |
| Kleurinstelling              | Enkele kleur      |
| Lichtopbrengst (Lumen)       | 860lm             |
| Lumen Watt Verhouding (Lm/W) | 86                |

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Gradenbundel (graden) | 120               |
| Powerfactor           | >0.90             |
| Type product          | LED Breedstralers |

## Armatuur Informatie

---

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| Montage          | Opbouwmontage              |
| Lichtdistributie | Symmetrisch                |
| IP-Waarde        | IP65 - Stof- en Waterdicht |
| Kleur Armatuur   | Zwart                      |
| Noodverlichting  | Geen Noodverlichting       |

## Sensor Informatie

---

|            |             |
|------------|-------------|
| Sensortype | Geen sensor |
|------------|-------------|